

LDCC 2777

FEU DE GABARIT

Feu de gabarit 3-fonctions avec bras court HOR 101, compatible avec capteur de recul, à diodes LED 12/24 V, droit (fil rond 2 x0,75 mm2, longueur 0,3 m). - feu de gabarit avant (blanc) -> 1 diode blanche 6500 K (couleur blanc froid) - feu de gabarit arrière (rouge) -> 4 diodes rouges - feu de gabarit latéral (orange) -> 2 diodes blanches 2700 K (couleur blanc chaud)

DANE TECHNICZNE

Type de feux	Nombre de LED	Catégorie de feux
HOR 101	7	feu de gabarit
Tension	Feu de gabarit avant	Couleur du feu
12/24 V	oui	blanc/orange/rouge
Puissance nominale	Feu de gabarit arrière	Plage de température de fonctionnement
0,5/1 W	oui	de -30°C à +50°C
Câble	Feu de gabarit latéral	Côté de montage
2x0,75 mm2; longueur de câble 0,3 m	oui	droit
Bras	Feux LED	Niveau de sécurité
oui	oui	IP 68

