

## LDCC 2794

### FEU DE GABARIT

Feu de gabarit 3-fonctions avec bras court HOR 101, avec un module de capteur du recul, à diodes LED 12/24 V, gauche (fil rond 3x0,5 mm<sup>2</sup>, longueur 1,5 m). - feu de gabarit avant (blanc) -> 1 diode blanche 6500 K (couleur blanc froid) - feu de gabarit arrière (rouge) -> 4 diodes rouges - feu de gabarit latéral (orange) -> 2 diodes blanches 2700 K (couleur blanc chaud)

### DANE TECHNICZNE

Type de feux	Nombre de LED	Catégorie de feux
HOR 101	7	feu de gabarit
Tension	Feu de gabarit avant	Couleur du feu
12/24 V	oui	blanc/orange/rouge
Puissance nominale	Feu de gabarit arrière	Plage de température de fonctionnement
0,5/1 W	oui	de -30°C à +50°C
Câble	Feu de gabarit latéral	Côté de montage
3x0,5 mm <sup>2</sup> ; longueur de câble 1,5 m	oui	gauche
Bras	Feux LED	Niveau de sécurité
oui	oui	IP 68
Module de capteur du recul		
oui		

