

LDCC 2776

BEGRENZUNGSLEUCHTE

3-Funktionen Begrenzungsleuchte auf dem kurzen Arm HOR 101, kompatibel mit dem Rückwärtssensor, LED dioden 12/24 V, links (rundes Kabel 2x0,75mm², Länge 0,3 m). - Vorderseite Begrenzungsleuchte (Weiß) -> 1 Weiße LED Diode 6500 K (kalt) - Hintere Begrenzungsleuchte (Rot) -> 4 Rote LED Dioden - Seitliche Begrenzungsleuchte (Gelb) -> 2 Weiße LED Dioden 2700 K (warm)

DANE TECHNICZNE

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| Leuchtengruppe | LED Anzahl | Leuchtenkategorie |
| HOR 101 | 7 | Begrenzungsleuchte |
| Versorgungsspannung | Begrenzungsleuchte vordere | Helle Farbe |
| 12/24 V | Ja | weiß/orange/rot |
| Nennleistung | Begrenzungsleuchte hinten | Betriebstemperaturbereich |
| 0,5/1 W | Ja | von -30°C bis +50°C |
| Kabelführung | Begrenzungsleuchte seitlich | Montageseite |
| 2x0,75 mm ² ; Kabellänge 0,3 m | Ja | links |
| Arm | Dioden-Lampe (LED) | Schutzgrad |
| ja | Ja | IP 68 |

