

## LDCC 2776

### BEGRENZUNGSLEUCHTE

3-Funktionen Begrenzungsleuchte auf dem kurzen Arm HOR 101, kompatibel mit dem Rückwärtssensor, LED dioden 12/24 V, links (rundes Kabel 2x0,75mm<sup>2</sup>, Länge 0,3 m). - Vorderseite Begrenzungsleuchte (Weiß) -> 1 Weiße LED Diode 6500 K (kalt) - Hintere Begrenzungsleuchte (Rot) -> 4 Rote LED Dioden - Seitliche Begrenzungsleuchte (Gelb) -> 2 Weiße LED Dioden 2700 K (warm)

### DANE TECHNICZNE

Leuchtengruppe	LED Anzahl	Leuchtenkategorie
HOR 101	7	Begrenzungsleuchte
Versorgungsspannung	Begrenzungsleuchte vordere	Helle Farbe
12/24 V	Ja	weiß/orange/rot
Nennleistung	Begrenzungsleuchte hinten	Betriebstemperaturbereich
0,5/1 W	Ja	von -30°C bis +50°C
Kabelführung	Begrenzungsleuchte seitlich	Montageseite
2x0,75 mm <sup>2</sup> ; Kabellänge 0,3 m	Ja	links
Arm	Dioden-Lampe (LED)	Schutzgrad
ja	Ja	IP 68

