

## LDCC 2795

### BEGRENZUNGSLEUCHTE

3-Funktionen Begrenzungsleuchte auf dem kurzen Arm HOR 101, mit einem Rückfahrsensormodul, LED dioden 12/24 V, rechts (rundes Kabel 3×0,5 mm<sup>2</sup>, Länge 1,5 m). - Vorderseite Begrenzungsleuchte (Weiß) -> 1 Weiße LED Diode 6500 K (kalt) - Hintere Begrenzungsleuchte (Rot) -> 4 Rote LED Dioden - Seitliche Begrenzungsleuchte (Gelb) -> 2 Weiße LED Dioden 2700 K (warm)

### DANE TECHNICZNE

Leuchtengruppe	LED Anzahl	Leuchtenkategorie
HOR 101	7	Begrenzungsleuchte
Versorgungsspannung	Begrenzungsleuchte vordere	Helle Farbe
12/24 V	Ja	weiß/orange/rot
Nennleistung	Begrenzungsleuchte hinten	Betriebstemperaturbereich
0,5/1 W	Ja	von -30°C bis +50°C
Kabelführung	Begrenzungsleuchte seitlich	Montageseite
3×0,5 mm <sup>2</sup> ; Kabellänge 1,5 m	Ja	rechts
Arm	Dioden-Lampe (LED)	Schutzgrad
ja	Ja	IP 68
Rückfahrsensor Modul		
ja		

