

## LCD 3241

### RÜCKFAHRLEUCHTE

**Die Rückfahrleuchte LCD 3241** ist eine energiesparende LED-Leuchte, die beim Rückwärtsfahren hervorragende Sicht bietet. Sie ist mit **6 Dioden** ausgestattet, bietet hochintensives weißes Licht und erfüllt die Anforderungen der Zulassungen R148 und R10. **Produkteigenschaften:** – Der Betrieb der Lampe erfolgt im **12/24 V**-Bereich, was sie mit einer Vielzahl von Fahrzeugen kompatibel macht. – Die Nennleistung von **2,5 W** gewährleistet optimale Leistung bei minimalem Stromverbrauch. – Die hohe Schutzart **IP 68** bietet Schutz vor Staub und Wasser und ist damit die ideale Wahl für den Einsatz in rauen Umgebungen. – **Breiter Betriebstemperaturbereich.** Die Lampe funktioniert auch bei extremen Temperaturen, was ihre Vielseitigkeit noch erhöht. – **Kompletter Montagesatz.** Befestigungsschrauben und Kappen sind in der Verpackung enthalten. – Die Möglichkeit, die Leuchte sowohl mit als auch ohne Halter zu installieren, macht die Montage noch flexibler und individueller. Setzen Sie auf Sicherheit und Qualität - Wählen Sie LCD 3241 von **HORPOL!**

### DANE TECHNICZNE

Leuchtengruppe	LED Anzahl	Leuchtenkategorie
HOR 128	6	Rückfahrleuchte
Versorgungsspannung	Helle Farbe	Nennleistung
12/24 V	weiß	2,5 W
Betriebstemperaturbereich	Kabelführung	Montageseite
von -30°C bis +50°C	2×0,75 mm <sup>2</sup> ; Kabellänge 0,5 m	universal
Rückfahrleuchte	Dioden-Lampe (LED)	Schutzgrad
Ja	Ja	IP 68

