

## MCR 2456

### MODUŁ CZUJNIKA RUCHU

Moduł czujnika ruchu kompatybilny z lampami oświetlenia wnętrza.

### DANE TECHNICZNE

Grupa lamp	Kategoria lampy	Napięcie zasilające
HOR 66	oświetlenia wnętrza	12/24 V
Przewód	Strona montażu	
2 przewody 2×0,75 mm <sup>2</sup> ; długość przewodu 30 cm	uniwersalna	

### OPIS

Moduł pasuje do wszystkich lamp oświetlenia wnętrza. Ilość lamp, które można podłączyć uzależniona jest od mocy sumarycznej. Maksymalne obciążenie modułu czujnika ruchu wynosi 50W. Przewody: czarny - zasilanie (żyła biała - "-", żyła czarna "+") szary - wyjście na lampy (żyła biała - "-", żyła czarna "+")

