

LDO 2782

FEU D'AVERTISSEMENT

Feu d'avertissement LED HOR 121A/XA1, 12/24 V, couleur orange, 4 modes de travail, 1 niveau de luminosité: nuit. **Type de feu:** LED

DANE TECHNICZNE

| | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| Niveaux de luminosité | Différents modes de clignotement | Type de feux |
| nuit | 4 | HOR 121 |
| Nombre de LED | Fréquence de travail | Catégorie de feux |
| 6 | 2,5 Hz | feu d'avertissement |
| Mode de travail | Tension | Couleur du feu |
| F-flash | 12/24 V | orange |
| Plage de température de fonctionnement | Côté de montage | Feux LED |
| de -30°C à +50°C | universel | oui |
| Niveau de sécurité | Puissance nominale | Câble |
| IP 68 | max. 9 W | câble rond 3x0,5 mm², longueur 0,5 m |

