

## LDO 2660

### WARNLEUCHTE

Warnleuchte, 3-Punkt Befestigung HOR 110A, LED leucht, 12/24 V, Orange. **Betriebsart:** flash **Leuchte Typ:** LED Leuchte

### DANE TECHNICZNE

|   |                     |                           |
|---|---------------------|---------------------------|
| Leuchtengruppe                                  | LED Anzahl          | Arbeitsfrequenz           |
| HOR 110A  | 24                  | 2,1 Hz                    |
| Leuchtenkategorie                               | Betriebsart         | Versorgungsspannung       |
| Warnleuchte                                     | F-flash             | 12/24 V                   |
| Helle Farbe                                     | Nennleistung        | Betriebstemperaturbereich |
| orange  | 14 W                | von -30°C bis +50°C       |
| Kabelführung                                    | Befestigungsmethode | Dioden-Lampe (LED)        |
| 2x0,75 mm <sup>2</sup> ; Kabellänge 1,5 m, rund | zum Anschrauben     | Ja                        |
| Schutzgrad                                      |                     |                           |
| IP 68   |                     |                           |

