

LDO 2780

WARNLEUCHTE

LED Warnleuchte HOR 121/XA2, 12/24 V, orange, 4 Betriebsarten, 2 Helligkeitkräfte: Tag/Nacht. **Lampentyp:** LED

DANE TECHNICZNE

| | | |
|---------------------------|-------------------------------|--|
| Helligkeitsstufe | Verschiedene Modi von Blitzen | Leuchtengruppe |
| Tag / Nacht | 4 | HOR 121 |
| LED Anzahl | Arbeitsfrequenz | Leuchtenkategorie |
| 6 | 2,5 Hz | Warnleuchte |
| Betriebsart | Versorgungsspannung | Helle Farbe |
| F-flash | 12/24 V | orange |
| Betriebstemperaturbereich | Montageseite | Dioden-Lampe (LED) |
| von -30°C bis +50°C | universal | Ja |
| Schutzgrad | Nennleistung | Kabelführung |
| IP 68 | max. 12 W | rundes Kabel 4x0,5 mm ² , Länge 0,5 m |

